

STRIP LED

100914.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 5000mm
A: 4mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.15kg

Technische Daten

Lichtstrom im Notfall: L min = 50 L max = 210 - 1h: 18% / 3h: 7%
IP: 20
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: 24 Vdc
Energieklasse: F
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 11.5W/m
Lichtstromquelle: 1014lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 30000h


Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 14/11/2024, 20:03:28

STRIP LED

100914.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

NOTFALLZUBEHÖR



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 14/11/2024, 20:03:28