


Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h
L: 1600mm
A: 38mm
H: 65mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre außer Batterie
Gewicht: 2.86kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 27.3W
Lichtstrom der Leuchte: 2229lm
Lichtstrom im Notfall: 16%
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 23W
Lichtstromquelle: 3868lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Weitere Informationen über das Produkt](#)

LUCKY MINI

103520.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHIRME



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L1600


103505.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE BIA


103509.01



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI


103317.99

MONTAGEZUBEHÖR




LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

108919.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:02:37