


HERO B

108772.02 + 108925.99

HERO B: 67W 2.7K 1680 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: OPALER VOLLLICHT
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: PUSH
Notfall: NO
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 6kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 74.9W
Lichtstrom der Leuchte: 6656lm
Indirekter Lichtstrom: 3459lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 2
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 67W
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:36:08

HERO B

108772.02 + 108925.99

HERO B: 67W 2.7K 1680 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: OPALER VOLLLICHT
L: 1680mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.13kg

Technische Daten

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:36:08

HERO B

108772.02 + 108925.99

HERO B: 67W 2.7K 1680 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02

MONTAGEZUBEHÖR

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:36:08

HERO B

108772.02 + 108925.99

HERO B: 67W 2.7K 1680 PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:36:08