

HERO B

1087D6.20 + 108903.99

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: KAFFEE
Dimmung: PUSH
Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre außer Batterie

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 74.9W
Lichtstrom der Leuchte: 6322lm
Indirekter Lichtstrom: 3459lm
Lichtstrom im Notfall: 10%
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 2
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 67W
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO B: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:24:09

HERO B

1087D6.20 + 108903.99

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Optik: OPAL
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.4kg

Technische Daten

IP: 40
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:24:09

HERO B

1087D6.20 + 108903.99

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	108930.99
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20

MONTAGEZUBEHÖR

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	108922.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:24:09

HERO B

1087D6.20 + 108903.99

HERO B: EM 67W 2.7K 1680 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

108921.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:24:09