

# HERO PLUS B

114729.01 + 108910.99

HERO+B: 47W 3K 1120 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN  
Emission: DIREKTE/INDIREKTE  
Optik: MIKROPRISMATISCH  
Farbe: WEIß  
Dimmung: DALI2, PUSH  
Notfall: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 4kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 52W  
Lichtstrom der Leuchte: 3113lm  
Indirekter Lichtstrom: 2351lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 2  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 47W  
Lichtstromquelle: 11090lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS B: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 29/5/2026, 18:39:15

# HERO PLUS B

114729.01 + 108910.99

HERO+B: 47W 3K 1120 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Optik: MIKROPRISMATISCH  
L: 1120mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.13kg

## Technische Daten

IP: 40  
UGR: <19  
SELV: No



# HERO PLUS B

114729.01 + 108910.99

HERO+B: 47W 3K 1120 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	108930.99
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	108940.99
	HERO B: COPPIA TESTATE BIA	1087B1.01
	HERO+B: MOD.CIECO 280 BIA	114785.01
	HERO+B: MOD.CIECO 1120 BIA	114786.01
	HERO+B: MOD.CIECO 1400 BIA	114787.01
	HERO+B: MOD.CIECO 1680 BIA	114788.01
	HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 BIA	114789.01

## MONTAGEZUBEHÖR

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 1.2M 2PZ	114794.99
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ	114795.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 29/5/2026, 18:39:15

# HERO PLUS B

114729.01 + 108910.99

HERO+B: 47W 3K 1120 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1120

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ

**114796.99**



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ

**114797.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

**108920.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**

## NOTFALLZUBEHÖR



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400

**108941.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 29/5/2026, 18:39:15