


HERO B

108711.20 + 108926.99

HERO B: 79W 3K 1960 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: OPALINA PLENA LUZ
Color: CAFÉ
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 1960mm
A: 53mm
H: 92mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 7kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 88.8W
Flujo luminoso luminaria: 8039lm
Flujo luminoso indirecto: 4245lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 3
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 79W
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 5/4/2025, 00:17:07

HERO B

108711.20 + 108926.99

HERO B: 79W 3K 1960 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Ópticas: OPALINA PLENA LUZ
L: 1960mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.13kg

Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 5/4/2025, 00:17:07

HERO B

108711.20 + 108926.99

HERO B: 79W 3K 1960 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20

ACCESORIOS DE MONTAJE

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Ultima actualización: 5/4/2025, 00:17:07

HERO B

108711.20 + 108926.99

HERO B: 79W 3K 1960 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

108920.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 5/4/2025, 00:17:07