

# P-30 PCB

105865.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: ORIENTABILE  
Ottica: SPOT  
Fascio: 20°  
Colore: CAFFÈ  
Dimmerazione: NO  
Emergenza: NO  
L: 800mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28W  
Flusso luminoso apparecchio: 2108lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 24W  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 2 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[P-30 PCB: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:23:28

# P-30 PCB



105865.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|     | P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE       | <b>105853.20</b> |
|    | P-30: COVER ANGOLO L CAFFE               | <b>103329.20</b> |
|     | P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF      | <b>1058D8.20</b> |
|    | P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE        | <b>103331.20</b> |
|    | P-30: SNODO NO CAVI CAFFE                | <b>105854.20</b> |
|  | P-30: COVER ANGOLO T CAFFE               | <b>103333.20</b> |
|  | P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE | <b>103327.20</b> |
|  | P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAFFE   | <b>103361.20</b> |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA | <b>103320.01</b> |
|  | P-30: CAVO DI SOSPENSIONE              | <b>103318.99</b> |




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:23:28

# P-30 PCB

105865.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAFFE

**103319.20**



P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAFFE

**103320.20**



P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA

**103319.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:23:28