

HERO PLUS B

114746.21 + 108912.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: DALI2, PUSH
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij
Gewicht: 7kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 80,5W
Armatuurlichtstroom: 4370lm
Indirecte lichtstroom: 3668lm
Lichtstroom in noodgevallen: 10%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 2
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 73W
Bron lichtstroom: 6228lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS B: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:47:20

HERO PLUS B

114746.21 + 108912.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Optiek: MICROPRISMATISCH
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.4kg

Technische gegevens

IP: 40
UGR: <19
SELV: No



HERO PLUS B

114746.21 + 108912.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	108930.99
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	108940.99
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	1087B1.21
	HERO+B: MOD.CIECO 280 CAP	114785.21
	HERO+B: MOD.CIECO 1120 CAP	114786.21
	HERO+B: MOD.CIECO 1400 CAP	114787.21
	HERO+B: MOD.CIECO 1680 CAP	114788.21
	HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP	114789.21

MONTAGE ACCESSOIRES

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 1.2M 2PZ	114794.99
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ	114795.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:47:20

HERO PLUS B

114746.21 + 108912.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ

114796.99



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.3M 3PZ

114797.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

NOODACCESSOIRES



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400

108941.99



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960

108942.99



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800

108943.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 29/5/2026, 21:47:20