
100271.02 + 100249.99




LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KNE PUSH + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1125









Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: SCHWARZ Dimmung: PUSH Notfall: NO L: 1125mm A: 52mm H: 91mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4.217kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 48.5W Lichtstrom der Leuchte: 4073lm Indirekter Lichtstrom: 2123lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 43W Lichtstromquelle: 6561lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CELEN 60598-1:2015 + A11:2009, IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Weitere Informationen über das Produkt







LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KNE PUSH + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1125








Merkmale


Verwendung: Innen Optik: OPAL Notfall: NO L: 1125mm A: 48mm H: 10mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.15kg

Technische Daten

IP: 40











100271.02 + 100249.99

LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KNE PUSH + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1125

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

| LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO | 100261.02 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO | 100262.02 |
| LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO | 100263.02 |
| LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE | 100264.02 |
| LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER | 100247.02 |
| LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI | 100248.01 |
| | |
| KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE | 108919.02 |
| KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE | 108920.02 |
| KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE | 108921.02 |
| KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | 108922.02 |
| | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE |





100271.02 + 100249.99

LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KNE PUSH + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1125



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1002B5.99

