


# LUCKY EVO B

1002B8.01 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN  
Emission: DIREKTE/INDIREKTE  
Optik: MIKROSTRUKTURIERT  
Farbe: WEIß  
Dimmung: PUSH  
Notfall: NO  
L: 1968mm  
A: 52mm  
H: 91mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 6.8kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 88.8W  
Lichtstrom der Leuchte: 7627lm  
Indirekter Lichtstrom: 4245lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 82W  
Lichtstromquelle: 12184lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >80  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[LUCKY EVO B: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/7/2025, 18:02:18

# LUCKY EVO B

1002B8.01 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER





**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Optik: MIKROSTRUKTURIERT  
Notfall: NO  
L: 1968mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.5kg

## Technische Daten

IP: 40  
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/7/2025, 18:02:18



# LUCKY EVO B

1002B8.01 + 1002E3.99





LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

|                                                                                    |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO  | 100261.01 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO  | 100262.01 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO  | 100263.01 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI  | 100264.01 |
|   | LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA | 100247.01 |
|  | LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI        | 100248.01 |

## MONTAGEZUBEHÖR

|                                                                                    |                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA | 108919.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | 108920.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | 108921.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | 108922.01 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/7/2025, 18:02:18

# LUCKY EVO B

**1002B8.01 + 1002E3.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

**1002B5.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/7/2025, 18:02:18