

LUCKY EVO B

1002C1.01 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: MIKROSTRUKTURIERT
Farbe: WEIß
Dimmung: PUSH
Notfall: NO
L: 1968mm
A: 52mm
H: 91mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 6.8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 88.8W
Lichtstrom der Leuchte: 7869lm
Indirekter Lichtstrom: 4452lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 82W
Lichtstromquelle: 12617lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:03:47

LUCKY EVO B

1002C1.01 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: MIKROSTRUKTURIERT
Notfall: NO
L: 1968mm
A: 48mm
H: 10mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.5kg

Technische Daten

IP: 40
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:03:47

LUCKY EVO B

1002C1.01 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KBI PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO	100261.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO	100262.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO	100263.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI	100264.01
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA	100247.01
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01

MONTAGEZUBEHÖR

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1002B5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:03:47