
LUCKY EVO B

1002C9.01 + 1002A2.99

LUCKY EVO B: HF D/I 107W L2530 3KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2530





Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: DALI
Notfall: NO
L: 2530mm
A: 52mm
H: 91mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 8.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 120.6W
Lichtstrom der Leuchte: 10045lm
Indirekter Lichtstrom: 5658lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 107W
Lichtstromquelle: 15933lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:26:38

LUCKY EVO B

1002C9.01 + 1002A2.99

LUCKY EVO B: HF D/I 107W L2530 3KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2530




Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: OPAL
Notfall: NO
L: 2530mm
A: 48mm
H: 10mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.5kg

Technische Daten

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH



Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:26:38

LUCKY EVO B

1002C9.01 + 1002A2.99

LUCKY EVO B: HF D/I 107W L2530 3KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2530

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO	**100261.01**
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO	**100262.01**
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO	**100263.01**
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI	**100264.01**
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA	**100247.01**
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	**100248.01**

MONTAGEZUBEHÖR

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	**108919.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	**108920.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	**108921.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:26:38

LUCKY EVO B

1002C9.01 + 1002A2.99

LUCKY EVO B: HF D/I 107W L2530 3KBI DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2530



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M **1002B5.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:26:38