



LUCKY EVO

100503.01 + 100573.99

LUCKY EVO: LED 25W 3K BIA L=1125 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1125



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROSTRUKTURIERT
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 1125mm
A: 52mm
H: 80mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 2.7kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W
Lichtstrom der Leuchte: 1970lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 25W
Lichtstromquelle: 3749lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:58

LUCKY EVO

100503.01 + 100573.99

LUCKY EVO: LED 25W 3K BIA L=1125 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1125



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: MIKROSTRUKTURIERT
L: 1125mm
A: 48mm
H: 10mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.25kg

Technische Daten

IP: 40
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:58

LUCKY EVO

100503.01 + 100573.99

LUCKY EVO: LED 25W 3K BIA L=1125 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1125

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
---	-------------------------------	----------

	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
---	-------------------------------------	----------

MONTAGEZUBEHÖR

	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
---	-------------------------------------	-----------

	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA	106722.01
---	---------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE	18757.99
--	----------------------------------	----------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
---	--------------------------------------	----------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
---	--------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
---	---------------------------------	----------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
---	--------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	1005A2.01
--	----------------------------------	-----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:58