

# LUCKY EVO

**100506.01 + 18743.99**

LUCKY EVO: LED 32W 4K BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406






## Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: NEIN
Notfall: NO
L: 1406mm
A: 52mm
H: 80mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 3.5kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34.4W
Lichtstrom der Leuchte: 2721lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 32W
Lichtstromquelle: 4857lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY EVO: Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH



**Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.**
**Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:25:47**

# LUCKY EVO

**100506.01 + 18743.99**

LUCKY EVO: LED 32W 4K BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406





## Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: OPAL
L: 1406mm
A: 48mm
H: 10mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.3kg

## Technische Daten

IP: 40









**Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.**


**Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:25:47**

# LUCKY EVO

**100506.01 + 18743.99**

LUCKY EVO: LED 32W 4K BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

| | | |
|---|---|---|
|  | LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA | **18750.01** |
|  | LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO | **18751.99** |

## MONTAGEZUBEHÖR

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | **108685.99** |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA | **106722.01** |
|  | LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE | **18757.99** |
|  | LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ. | **18753.99** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA | **108919.01** |
|  | LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X) | **18752.99** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | **108920.01** |
|  | LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA | **1005A2.01** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH



**Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.**
**Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:25:47**