

LUCKY EVO

100515.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W DALI 3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: PUSH, DALI
Notfall: NO
L: 1687mm
A: 52mm
H: 80mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 4.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 40.5W
Lichtstrom der Leuchte: 3116lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 38W
Lichtstromquelle: 5624lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:02:20

LUCKY EVO

100515.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W DALI 3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: OPAL

L: 1687mm

A: 48mm

H: 10mm

Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre

Gewicht: 0.35kg

Technische Daten

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:02:20

LUCKY EVO

100515.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W DALI 3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA

18750.01



LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO

18751.99

MONTAGEZUBEHÖR



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99



LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

18757.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

18753.99



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

106723.01



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)

18752.99



LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA

1005A2.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:02:20