



LUCKY EVO

100517.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 3K EM. BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: OPAL

Farbe: WEIß

Dimmung: NEIN

Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h

L: 1406mm

A: 52mm

H: 80mm

Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre außer Batterie

Gewicht: 3.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34.4W

Lichtstrom der Leuchte: 2597lm

Lichtstrom im Notfall: 12%

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 32W

Lichtstromquelle: 4686lm

Farbtemperatur: 3000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam

Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:25:33

LUCKY EVO

100517.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 3K EM. BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: OPAL

L: 1406mm

A: 48mm

H: 10mm



Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre

Gewicht: 0.3kg

Technische Daten

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:25:33

LUCKY EVO

100517.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 3K EM. BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA

18750.01



LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO

18751.99

MONTAGEZUBEHÖR



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO

108685.99



LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

18757.99



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

18753.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)

18752.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA

1005A2.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:25:33