



LUCKY EVO

100519.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h
L: 1687mm
A: 52mm
H: 80mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre außer Batterie
Gewicht: 5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 40.5W
Lichtstrom der Leuchte: 3116lm
Lichtstrom im Notfall: 9%
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 38W
Lichtstromquelle: 5624lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:37

LUCKY EVO

100519.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: OPAL

L: 1687mm

A: 48mm

H: 10mm



Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre

Gewicht: 0.35kg

Technische Daten

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:37


LUCKY EVO


100519.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


ERGÄNZENDES ZUBEHÖR


	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
---	-------------------------------	----------

	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
---	-------------------------------------	----------


MONTAGEZUBEHÖR

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
---	--------------------------------------	-----------


	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
---	-----------------------------------	----------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
---	--------------------------------------	----------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
---	-------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
---	---------------------------------	----------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
---	-------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	1005A2.01
--	----------------------------------	-----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:37