



LUCKY EVO C

100605.01 + 1002E1.99

LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BIANCO + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM MAUERWERK EINGEBAUT, IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROSTRUKTURIERT
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 1406mm
A: 70mm
H: 62mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 3.6kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34.4W
Lichtstrom der Leuchte: 2462lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 32W
Lichtstromquelle: 4686lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY EVO C: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmung unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:06


LUCKY EVO C

100605.01 + 1002E1.99

LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BIANCO + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: MIKROSTRUKTURIERT
Notfall: NO
L: 1406mm
A: 48mm
H: 10mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.5kg

Technische Daten

IP: 40
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:06


LUCKY EVO C

100605.01 + 1002E1.99

LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BIANCO + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE


100650.01



LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.

100649.01

MONTAGEZUBEHÖR



LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1406

100653.99



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA

100655.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:06