

LUCKY EVO C

100616.01 + 100250.99

LUCKY EVO C: LED 32W 4K L=1406 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1406



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM MAUERWERK EINGEBAUT, IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: PUSH, DALI
Notfall: NO
L: 1406mm
A: 70mm
H: 62mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 3.6kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34.4W
Lichtstrom der Leuchte: 2721lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 32W
Lichtstromquelle: 4857lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY EVO C: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:01

LUCKY EVO C

100616.01 + 100250.99

LUCKY EVO C: LED 32W 4K L=1406 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1406



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: OPAL

Notfall: NO

L: 1406mm

A: 48mm

H: 10mm

Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre

Gewicht: 0.2kg

Technische Daten

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:01

LUCKY EVO C

100616.01 + 100250.99

LUCKY EVO C: LED 32W 4K L=1406 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1406

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE

100650.01



LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.

100649.01

MONTAGEZUBEHÖR



LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1406

100653.99



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA

100655.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:16:01