



# LUCKY MAXI

106211.02 + 106220.99

LUCKY MAXI: LED 54W DALI 4K NERO L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. OPALE PER L1800



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: PUSH, DALI  
Notfall: NO  
L: 1800mm  
A: 97mm  
H: 90mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 6.5kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 61.25W  
Lichtstrom der Leuchte: 3356lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 54W  
Lichtstromquelle: 7560lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY MAXI: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:15:50

# LUCKY MAXI

106211.02 + 106220.99

LUCKY MAXI: LED 54W DALI 4K NERO L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. OPALE PER L1800



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## Merkmale

Verwendung: Innen

Optik: OPAL

L: 1800mm



A: 93mm

H: 6mm

Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre

Gewicht: 0.36kg



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:15:50


# LUCKY MAXI

106211.02 + 106220.99

LUCKY MAXI: LED 54W DALI 4K NERO L=1800 + LUCKY MAXI: DIFF. OPALE PER L1800

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY MAXI: TESTATE NERE (COPPIA)

106230.02



LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE


106231.99

## MONTAGEZUBEHÖR



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



LUCKY MAXI: KIT SOSPENSIONE 3000 (1 PZ)

106229.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:15:50