HERO PLUS

114638.21 + 108912.99

HERO+: 40W 4K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680





Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE, SCHIENE
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: CAPPUCCINO
Dimmung: DALI2, PUSH
Notfall: NO
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 4.2kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 44W
Lichtstrom der Leuchte: 4846lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 40W
Lichtstromquelle: 11090lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS: Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:08:47

HERO PLUS

114638.21 + 108912.99

HERO+: 40W 4K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



Merkmale

Optik: MIKROPRISMATISCH
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.4kg

Technische Daten

IP: 40
UGR: <19
SELV: No

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.

Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:08:47

HERO PLUS

114638.21 + 108912.99

HERO+: 40W 4K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	**108930.99**
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	**108940.99**
	HERO: COPPIA TESTATE CAP	**108684.21**
	HERO+: MOD.CIECO 280 CAP	**114685.21**
	HERO+: MOD.CIECO 1120 CAP	**114686.21**
	HERO+: MOD.CIECO 1400 CAP	**114687.21**
	HERO+: MOD.CIECO 1680 CAP	**114688.21**
	HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP	**114689.21**

MONTAGEZUBEHÖR

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	**1086A1.99**
	HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ	**114694.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:08:47

HERO PLUS

114638.21 + 108912.99

HERO+: 40W 4K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI	**106757.01**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE	**106757.02**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI	**106758.01**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE	**106758.02**
	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	**108687.01**
	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	**108687.02**
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	**108687.20**
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	**108687.21**
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	**108688.99**
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	**108689.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	**108922.02**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:08:47

HERO PLUS

114638.21 + 108912.99

HERO+: 40W 4K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	**108922.20**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	**108922.21**

NOTFALLZUBEHÖR

	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960	**108942.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:08:47