HERO PLUS B

114744.01 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680





Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre außer Batterie
Gewicht: 7kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 80,5W
Lichtstrom der Leuchte: 4019lm
Indirekter Lichtstrom: 3919lm
Lichtstrom im Notfall: 10%
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 2
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 73W
Lichtstromquelle: 6654lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS B: Weitere Informationen über das Produkt

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:19:14

HERO PLUS B

114744.01 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

Merkmale

Optik: OPAL
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.4kg

Technische Daten

IP: 40
SELV: No



Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.

Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:19:14

HERO PLUS B

114744.01 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	**108930.99**
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	**108940.99**
	HERO B: COPPIA TESTATE BIA	**1087B1.01**
	HERO+B: MOD.CIECO 280 BIA	**114785.01**
	HERO+B: MOD.CIECO 1120 BIA	**114786.01**
	HERO+B: MOD.CIECO 1400 BIA	**114787.01**
	HERO+B: MOD.CIECO 1680 BIA	**114788.01**
	HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 BIA	**114789.01**

MONTAGEZUBEHÖR

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ	**114794.99**
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ	**114795.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:19:14

HERO PLUS B

114744.01 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 3K 1680 BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ	**114796.99**
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ	**114797.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	**108920.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**

NOTFALLZUBEHÖR

	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400	**108941.99**
	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960	**108942.99**
	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800	**108943.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 19:19:14