

LUCKY EVO B

100274.02 + 1002E2.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KNE EM + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: MICROESTRUCTURADA
Color: NEGRO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h
L: 1687mm
A: 52mm
H: 91mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años batería excluida
Peso: 6.8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 74.9W
Flujo luminoso luminaria: 6436lm
Flujo luminoso indirecto: 3537lm
Flujo luminoso en emergencia: 9%
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 70W
Flujo luminoso fuente: 10311lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-22

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:48:12

LUCKY EVO B

100274.02 + 1002E2.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KNE EM + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Ópticas: MICROESTRUCTURADA
Emergencia: NO
L: 1687mm
A: 48mm
H: 10mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.5kg

Datos técnicos

IP: 40
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:48:12



LUCKY EVO B

100274.02 + 1002E2.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KNE EM + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO	100261.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO	100262.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO	100263.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE	100264.02
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER	100247.02
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01

ACCESORIOS DE MONTAJE

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
	LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1002B5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Ultima actualización: 4/4/2025, 23:48:12