



# LUCKY EVO C

100615.01 + 1002E1.99

LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN MAMPOSTERÍA, EMPOTRABLE EN PLADUR

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROESTRUCTURADA

Color: BLANCO

Atenuación: PUSH, DALI

Emergencia: NO

L: 1406mm

A: 70mm

H: 62mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años

Peso: 3.6kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 34.4W

Flujo luminoso luminaria: 2462lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 32W

Flujo luminoso fuente: 4686lm

Temperatura de color: 3000K

ICR: >80

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 4/4/2025, 23:46:45

# LUCKY EVO C

100615.01 + 1002E1.99

LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER






**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## Características

Uso: Interior  
Ópticas: MICROSTRUCTURADA  
Emergencia: NO  
L: 1406mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.5kg

## Datos técnicos

IP: 40  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 4/4/2025, 23:46:45


# LUCKY EVO C

**100615.01 + 1002E1.99**

LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER


**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE


**100650.01**



LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.

100649.01

## ACCESORIOS DE MONTAJE



LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1406

**100653.99**



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA

**100655.99**