


LUCKY EVO C

100621.01 + 1002E1.99

LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BI EM. + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN MAMPOSTERÍA, EMPOTRABLE EN PLADUR

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROESTRUCTURADA

Color: BLANCO

Atenuación: ON/OFF

Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h

L: 1406mm

A: 70mm

H: 62mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años batería excluida

Peso: 4.37kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 34.4W

Flujo luminoso luminaria: 2462lm

Flujo luminoso en emergencia: 12%

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 32W

Flujo luminoso fuente: 4686lm

Temperatura de color: 3000K

ICR: >80

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:46:45

LUCKY EVO C

100621.01 + 1002E1.99

LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BI EM. + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Ópticas: MICROSTRUCTURADA
Emergencia: NO
L: 1406mm
A: 48mm
H: 10mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.5kg

Datos técnicos

IP: 40
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:46:45

LUCKY EVO C

100621.01 + 1002E1.99

LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BI EM. + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE

100650.01



LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.

100649.01

ACCESORIOS DE MONTAJE



LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1406

100653.99



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA

100655.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 4/4/2025, 23:46:45