

# HERO PLUS

114644.21 + 108933.99

HERO+: EM 40W 3K 1680 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1680



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES

Emisión: DIRECTA

Ópticas: OPALO DE ALTA TRANSMITANCIA

Color: CAPPUCINO

Atenuación: ON/OFF

Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h

L: 1680mm

A: 53mm

H: 69mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años batería excluida

Peso: 5.2kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 44W

Flujo luminoso luminaria: 5097lm

Flujo luminoso en emergencia: 10%

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Nº driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 40W

Flujo luminoso fuente: 6654lm

Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[HERO PLUS: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 10/6/2026, 01:22:09

# HERO PLUS

114644.21 + 108933.99

HERO+: EM 40W 3K 1680 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1680



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALE DE ALTA TRANSMITANCIA  
L: 1680mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.4kg

## Datos técnicos

IP: 40  
SELV: No

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 10/6/2026, 01:22:09

# HERO PLUS

114644.21 + 108933.99

HERO+: EM 40W 3K 1680 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                    |                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|   | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|   | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ    | 108940.99 |
|   | HERO: COPPIA TESTATE CAP               | 108684.21 |
|    | HERO+: MOD.CIECO 280 CAP               | 114685.21 |
|    | HERO+: MOD.CIECO 1120 CAP              | 114686.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1400 CAP              | 114687.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1680 CAP              | 114688.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP    | 114689.21 |

## ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                     |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO    | 1086A1.99 |
|  | HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ | 114694.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 10/6/2026, 01:22:09

# HERO PLUS

114644.21 + 108933.99

HERO+: EM 40W 3K 1680 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|    | HERO: STAFFA PARETE "L" BIA     | 108687.01 |
|    | HERO: STAFFA PARETE "L" NE      | 108687.02 |
|    | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF     | 108687.20 |
|    | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP     | 108687.21 |
|    | HERO: KIT INCASSO LED (1X)      | 108688.99 |
|   | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | 108689.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA  | 108920.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE   | 108920.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF  | 108920.20 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP  | 108920.21 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Ultima actualización: 10/6/2026, 01:22:09