HERO PLUS B

114743.02 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680





Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años batería excluida
Peso: 7kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 80,5W
Flujo luminoso luminaria: 3761lm
Flujo luminoso indirecto: 3668lm
Flujo luminoso en emergencia: 10%
IP: 40
Clase de aislamiento: I
N° driver por producto: 2
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 73W
Flujo luminoso fuente: 6228lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS B: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 01:31:08

HERO PLUS B

114743.02 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

Características

Ópticas: OPALINA
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.4kg

Datos técnicos

IP: 40
SELV: No



Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 01:31:08

HERO PLUS B

114743.02 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	**108930.99**
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	**108940.99**
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	**1087B1.02**
	HERO+B: MOD.CIECO 280 NE	**114785.02**
	HERO+B: MOD.CIECO 1120 NE	**114786.02**
	HERO+B: MOD.CIECO 1400 NE	**114787.02**
	HERO+B: MOD.CIECO 1680 NE	**114788.02**
	HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 NE	**114789.02**

ACCESORIOS DE MONTAJE

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ	**114794.99**
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ	**114795.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 10/6/2026, 01:31:08

HERO PLUS B

114743.02 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ	**114796.99**
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ	**114797.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	**108920.02**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	**108922.02**

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400	**108941.99**
	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960	**108942.99**
	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800	**108943.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 10/6/2026, 01:31:08