

LUCKY EVO B

100267.02 + 1002E2.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KNE + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: MICRO-STRUCTURÉ
Couleur: NOIR
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 1687mm
A: 52mm
H: 91mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 5.0kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 74.9W
Flux lumineux lumineuse: 6436lm
Flux lumineux indirect: 3537lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 70W
Flux lumineux de la source: 10311lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 21:14:41

LUCKY EVO B

100267.02 + 1002E2.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KNE + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: MICRO-STRUCTURÉ
Urgence: NO
L: 1687mm
A: 48mm
H: 10mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.5kg

Données techniques

IP: 40
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 21:14:41



LUCKY EVO B

100267.02 + 1002E2.99




LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KNE + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO	100261.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO	100262.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO	100263.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE	100264.02
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER	100247.02
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
	LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1002B5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Enterprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 21:14:41