# LUCKY EVO B

**1002B8.02 + 1002A0.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968




## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: NOIR
Variation: PUSH
Urgence: NO
L: 1968mm
A: 52mm
H: 91mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 6.8kg

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 88.8W
Flux lumineux luminaire: 7657lm
Flux lumineux indirect: 4245lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 82W
Flux lumineux de la source: 12184lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:30:21**

# LUCKY EVO B

**1002B8.02 + 1002A0.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: OPALE
Urgence: NO
L: 1968mm
A: 48mm
H: 10mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.5kg

## Données techniques

IP: 40




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:30:21**

# LUCKY EVO B

## 1002B8.02 + 1002A0.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

| | | |
|---|---|---|
| | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO | **100261.02** |
| | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO | **100262.02** |
| | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO | **100263.02** |
|  | LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE | **100264.02** |
|  | LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER | **100247.02** |
|  | LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI | **100248.01** |

### ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | | |
|---|---|---|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE | **108919.02** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE | **108920.02** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE | **108921.02** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | **108922.02** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:30:21**

# LUCKY EVO B

**1002B8.02 + 1002A0.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968

LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M **1002B5.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:30:21**