

# LUCKY EVO B

1002B8.02 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE/INDIRECTE  
Optique: MICRO-STRUCTURÉ  
Couleur: NOIR  
Variation: PUSH  
Urgence: NO  
L: 1968mm  
A: 52mm  
H: 91mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 6.8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 88.8W  
Flux lumineux lumineuse: 7627lm  
Flux lumineux indirect: 4245lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 82W  
Flux lumineux de la source: 12184lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >80  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY EVO B: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:22:24

# LUCKY EVO B

1002B8.02 + 1002E3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Optique: MICRO-STRUCTURÉ  
Urgence: NO  
L: 1968mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.5kg

## Données techniques

IP: 40  
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:22:24




# LUCKY EVO B

1002B8.02 + 1002E3.99





LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|                                                                                    |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO    | 100261.02 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO    | 100262.02 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO    | 100263.02 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE  | 100264.02 |
|   | LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER | 100247.02 |
|  | LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI        | 100248.01 |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                    |                               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE | 108919.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE | 108920.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE | 108921.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | 108922.02 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:22:24

# LUCKY EVO B

**1002B8.02 + 1002E3.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF.TRAS.+MICR. PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

**1002B5.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:22:24