

LUCKY EVO

100514.01H + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 1406mm
A: 52mm
H: 80mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 3.5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 34.4W
Flux lumineux lumineuse: 2721lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 32W
Flux lumineux de la source: 4857lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:18:35

LUCKY EVO

100514.01H + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: OPALE

L: 1406mm

A: 48mm

H: 10mm



Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.3kg

Données techniques

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:18:35

LUCKY EVO

100514.01H + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
---	-------------------------------	----------

	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
---	-------------------------------------	----------

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
---	--------------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	1005A2.01
---	----------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
---	---------------------------------	----------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
---	--------------------------------------	----------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
---	--------------------------------	-----------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
---	--------------------------------	-----------

	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
---	-------------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE	18757.99
---	----------------------------------	----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Enterprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:18:35