



LUCKY EVO

100519.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL

Émission: DIRECTE

Optique: OPALE

Couleur: BLANC

Variation: ON/OFF

Urgence: Autonomie 1h/Recharge 12h

L: 1687mm

A: 52mm

H: 80mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans batterie exclue

Poids: 5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 40.5W

Flux lumineux lumineuse: 3116lm

Flux lumineux en urgence: 9%

IP: 40

Classe d'isolation: I

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED

Puissance source: 38W

Flux lumineux de la source: 5624lm

Température couleur: 3000K

IRC: >80

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam

Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 21:13:40

LUCKY EVO

100519.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: OPALE

L: 1687mm

A: 48mm

H: 10mm



Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.35kg

Données techniques

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 21:13:40

LUCKY EVO

100519.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.3K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA

18750.01



LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO

18751.99

ACCESSOIRES DE MONTAGE



HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99



LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

18757.99



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

18753.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)

18752.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA

1005A2.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/4/2025, 21:13:40