

LUCKY EVO C

100617.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 3K L=1687 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE AU MUR OU AU FLAFOND, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE

Émission: DIRECTE

Optique: OPALE

Couleur: BLANC

Variation: PUSH, DALI

Urgence: NO

L: 1687mm

A: 70mm

H: 62mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 4.2kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 40.5W

Flux lumineux lumineuse: 3116lm

IP: 40

Classe d'isolation: I

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED

Puissance source: 38W

Flux lumineux de la source: 5624lm

Température couleur: 3000K

IRC: >80

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam

Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY EVO C: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:18

LUCKY EVO C

100617.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 3K L=1687 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: OPALE

Urgence: NO

L: 1687mm

A: 48mm

H: 10mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.2kg

Données techniques

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:18

LUCKY EVO C

100617.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 3K L=1687 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE

100650.01



LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.

100649.01

ACCESSOIRES DE MONTAGE



LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1687

100654.99



LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA

100655.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:18