

# HERO B

108775.20 + 108906.99

HERO B: 103W 2.7K 2520 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2520



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE/INDIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: CAFÉ  
Variation: PUSH  
Urgence: NO  
L: 2520mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 9kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 120.6W  
Flux lumineux lumineuse: 9828lm  
Flux lumineux indirect: 5533lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 4  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 103W  
Température couleur: 2700K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[HERO B: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:44:11

# HERO B

108775.20 + 108906.99

HERO B: 103W 2.7K 2520 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2520



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Optique: OPALE

L: 2520mm

A: 48mm

H: 6mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.6kg

## Données techniques

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:44:11

# HERO B

108775.20 + 108906.99

HERO B: 103W 2.7K 2520 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2520

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|                                                                                     |                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|    | HERO B: COPPIA TESTATE CAF       | 1087B1.20 |
|    | HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF       | 1087A8.20 |
|    | HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF       | 1087A7.20 |
|    | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | 1087A5.20 |
|    | HERO B: MOD.CIECO 250 CAF        | 1087A3.20 |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | 1087A4.20 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF       | 1087A6.20 |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                     |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|   | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1087B2.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA    | 108921.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA    | 108922.01 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:44:11

# HERO B

**108775.20 + 108906.99**

HERO B: 103W 2.7K 2520 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 2520

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

**108922.20**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

**108921.20**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:44:11