

HERO PLUS

114603.02 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE
Couleur: NOIR
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 4.2kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 44W
Flux lumineux lumineuse: 4591lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 40W
Flux lumineux de la source: 6228lm
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:50:21

HERO PLUS

114603.02 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Caractéristiques

Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE

L: 1680mm

A: 52.5mm

H: 15mm

Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Poids: 0.13kg

Données techniques

IP: 40

SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:50:21

HERO PLUS

114603.02 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

| | | |
|---|--|------------------|
|  | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|  | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | 108940.99 |
|  | HERO: COPPIA TESTATE NE | 108684.02 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 280 NE | 114685.02 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1120 NE | 114686.02 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1400 NE | 114687.02 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1680 NE | 114688.02 |
|  | HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 NE | 114689.02 |

ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO | 1086A1.99 |
|  | HERO+: SOSP L.3M REGOL. DAL BASSO 1PZ | 114694.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:50:21

HERO PLUS

114603.02 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

| | | |
|---|---|------------------|
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI | 106757.01 |
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE | 106757.02 |
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI | 106758.01 |
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE | 106758.02 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" BIA | 108687.01 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE | 108687.02 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF | 108687.20 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP | 108687.21 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X) | 108688.99 |
|  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | 108689.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | 108920.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE | 108920.02 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Enterprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:50:21

HERO PLUS

114603.02 + 108925.99

HERO+: 40W 2.7K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

108920.20



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:50:21