HERO PLUS

114631.21 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: DALI2, PUSH
Urgence: NO
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 4.2kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 44W
Flux lumineux luminaire: 4905lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 40W
Flux lumineux de la source: 10380lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:28

HERO PLUS

114631.21 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

Caractéristiques

Optique: OPALE PLEINE LUMIÈRE
L: 1680mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.13kg

Données techniques

IP: 40
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:28

HERO PLUS

114631.21 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	**108930.99**
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	**108940.99**
	HERO: COPPIA TESTATE CAP	**108684.21**
	HERO+: MOD.CIECO 280 CAP	**114685.21**
	HERO+: MOD.CIECO 1120 CAP	**114686.21**
	HERO+: MOD.CIECO 1400 CAP	**114687.21**
	HERO+: MOD.CIECO 1680 CAP	**114688.21**
	HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP	**114689.21**

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	**1086A1.99**
	HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ	**114694.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:28

HERO PLUS

114631.21 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI	**106757.01**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE	**106757.02**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI	**106758.01**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE	**106758.02**
	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	**108687.01**
	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	**108687.02**
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	**108687.20**
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	**108687.21**
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	**108688.99**
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	**108689.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	**108922.02**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:28

HERO PLUS

114631.21 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 DALI/PUSH CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	**108922.20**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	**108922.21**

ACCESSOIRES D'URGENCE

	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960	**108942.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 21:09:28