

HERO PLUS

114646.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: DALI2, PUSH
Urgence: Autonomie 1h/Recharge 12h
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans batterie exclue
Poids: 5.2kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 44W
Flux lumineux lumineuse: 3761lm
Flux lumineux en urgence: 10%
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 40W
Flux lumineux de la source: 6228lm
Température couleur: 2700K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:05:11

HERO PLUS

114646.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Optique: OPALE
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.4kg

Données techniques

IP: 40
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:05:11

HERO PLUS

114646.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	108930.99
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	108940.99
	HERO: COPPIA TESTATE CAP	108684.21
	HERO+: MOD.CIECO 280 CAP	114685.21
	HERO+: MOD.CIECO 1120 CAP	114686.21
	HERO+: MOD.CIECO 1400 CAP	114687.21
	HERO+: MOD.CIECO 1680 CAP	114688.21
	HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP	114689.21

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ	114694.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:05:11

HERO PLUS

114646.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	108687.01
	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	108922.20
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	108922.21

ACCESSOIRES D'URGENCE

	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400	108941.99
	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960	108942.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:05:11

HERO PLUS

114646.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:05:11

HERO PLUS

114646.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800

108943.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 20:05:11