


# LUCKY EVO B

100274.01 + 100251.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KBI EM + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h  
L: 1687mm  
A: 52mm  
H: 91mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni eccetto batteria  
Peso: 6.8kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 74.9W  
Flusso luminoso apparecchio: 6462lm  
Flusso luminoso indiretto: 3537lm  
Flusso luminoso in emergenza: 9%  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 70W  
Flusso luminoso sorgente: 10311lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-22

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:44:10

# LUCKY EVO B

100274.01 + 100251.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KBI EM + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687





**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: OPALE  
Emergenza: NO  
L: 1687mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.2kg

## Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:44:10



# LUCKY EVO B

100274.01 + 100251.99





LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KBI EM + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                    |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO  | 100261.01 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO  | 100262.01 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO  | 100263.01 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI  | 100264.01 |
|   | LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA | 100247.01 |
|  | LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI        | 100248.01 |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                    |                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA         | 108919.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA         | 108920.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA         | 108921.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA         | 108922.01 |
|  | LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1002B5.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:44:10