

# LUCKY EVO B

1002D8.02H + 1002A3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KNE DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: NERO  
Dimmerazione: DALI  
Emergenza: NO  
L: 2811mm  
A: 52mm  
H: 91mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 9.4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 132.7W  
Flusso luminoso apparecchio: 11723lm  
Flusso luminoso indiretto: 6678lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 120W  
Flusso luminoso sorgente: 18440lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[LUCKY EVO B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:49:09

# LUCKY EVO B

1002D8.02H + 1002A3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KNE DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: OPALE  
Emergenza: NO  
L: 2811mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.5kg

## Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:49:09

# LUCKY EVO B

1002D8.02H + 1002A3.99

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KNE DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                    |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO    | 100261.02 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO    | 100262.02 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO    | 100263.02 |
|    | LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE  | 100264.02 |
|   | LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER | 100247.02 |
|  | LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI        | 100248.01 |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                    |                               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE | 108919.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE | 108920.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE | 108921.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | 108922.02 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:49:09

# LUCKY EVO B

**1002D8.02H + 1002A3.99**

LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 4KNE DALI + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

**1002B5.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:49:09