

LUCKY EVO

100507.02 + 100575.99

LUCKY EVO: LED 38W 3K NE L=1687 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: MICROSTRUTTURATO

Colore: NERO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO

L: 1687mm

A: 52mm

H: 80mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 4.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 40.5W

Flusso luminoso apparecchio: 2955lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 38W

Flusso luminoso sorgente: 5624lm

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:42:29

LUCKY EVO

100507.02 + 100575.99

LUCKY EVO: LED 38W 3K NE L=1687 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: MICROSTRUTTURATO
L: 1687mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.3kg

Dati tecnici

IP: 40
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:42:29

LUCKY EVO

100507.02 + 100575.99

LUCKY EVO: LED 38W 3K NE L=1687 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA NE	18750.02
---	------------------------------	----------

	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
---	-------------------------------------	----------

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
---	----------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
---	-----------------------------------	----------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
---	--------------------------------------	----------

	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" NE	1005A2.02
---	---------------------------------	-----------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
---	-------------------------------	-----------

	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER	106722.02
---	---------------------------------	-----------

	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
---	---------------------------------	----------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
---	-------------------------------	-----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:42:29