



LUCKY EVO

100517.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 3K EM. BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Usò: Interno
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h
L: 1406mm
A: 52mm
H: 80mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni eccetto batteria
Peso: 3.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 34.4W
Flusso luminoso apparecchio: 2597lm
Flusso luminoso in emergenza: 12%
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 32W
Flusso luminoso sorgente: 4686lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[LUCKY EVO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:52:24

LUCKY EVO

100517.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 3K EM. BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
L: 1406mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.3kg

Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:52:24

LUCKY EVO

100517.01 + 18743.99

LUCKY EVO: LED 32W 3K EM. BIA L=1406 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1406

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
---	-------------------------------	-----------------

	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
---	-------------------------------------	-----------------

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO: SOSPL.L3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
---	-----------------------------------	------------------

	LUCKY EVO: SOSPL.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
---	------------------------------------	-----------------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
---	--------------------------------------	-----------------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
---	-------------------------------	------------------

	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
---	---------------------------------	-----------------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
---	-------------------------------	------------------

	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	1005A2.01
---	----------------------------------	------------------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:52:24