



# LUCKY EVO

100520.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.4K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Usò: Interno  
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h  
L: 1687mm  
A: 52mm  
H: 80mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni eccetto batteria  
Peso: 5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 40.5W  
Flusso luminoso apparecchio: 3265lm  
Flusso luminoso in emergenza: 9%  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 38W  
Flusso luminoso sorgente: 5829lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:42:11

# LUCKY EVO

100520.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.4K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: OPALE  
L: 1687mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.35kg

## Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:42:11

# LUCKY EVO

100520.01 + 18774.99

LUCKY EVO: LED 38W EM.4K BIA L=1687 + LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	<b>18750.01</b>
---	-------------------------------	-----------------

	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	<b>18751.99</b>
---	-------------------------------------	-----------------

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	<b>108685.99</b>
---	----------------------------------	------------------

	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	<b>18757.99</b>
---	-----------------------------------	-----------------

	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	<b>18753.99</b>
---	--------------------------------------	-----------------

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	<b>108920.02</b>
---	-------------------------------	------------------

	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	<b>18752.99</b>
---	---------------------------------	-----------------

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	<b>108919.02</b>
---	-------------------------------	------------------

	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA	<b>1005A2.01</b>
---	----------------------------------	------------------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:42:11