LUCKY EVO C

100618.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 4K L=1687 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687





Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN MURATURA, INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: NO
L: 1687mm
A: 70mm
H: 62mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 4.2kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 40.5W
Flusso luminoso apparecchio: 3265lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 38W
Flusso luminoso sorgente: 5829lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

LUCKY EVO C: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:21:24

LUCKY EVO C

100618.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 4K L=1687 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687

Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
Emergenza: NO
L: 1687mm
A: 48mm
H: 10mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.2kg

Dati tecnici

IP: 40





La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:21:24

LUCKY EVO C

100618.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 4K L=1687 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE	**100650.01**
	LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.	**100649.01**

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1687	**100654.99**
	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA	**100655.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:21:24