


STRIP LED

100910.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



SMD 2835 (120 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 50mm (6 LED)
Bladhesive - cuttable every 50mm (6 LED)

Caratteristiche

Uso: Interno
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 20000mm
A: 10mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.155kg

Dati tecnici

Flusso luminoso in emergenza: L min = 60 L max = 260 - 1h: 17% / 3h: 7%
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 24 Vdc
Classe energetica: G
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 9.6W/m
Flusso luminoso sorgente: 892lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >80
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

STRIP LED

100910.99


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI EMERGENZA




KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99




KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.