HERO B

1087B3.21







Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1120mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 4kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 20W
Flusso luminoso apparecchio: 2076lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 18W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:26:43

HERO B

1087B3.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	**1087A3.21**
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	**1087A4.21**
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	**1087A5.21**
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	**1087A6.21**
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	**1087A7.21**
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	**1087A8.21**
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	**1087B1.21**

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	**1087B2.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	**108919.01**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	**108919.21**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	**108920.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:26:43

KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP **108920.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:26:43