

# HERO PLUS

114610.02 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE TUTTA LUCE  
Colore: NERO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 1680mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 4.2kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 44W  
Flusso luminoso apparecchio: 4905lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 40W  
Flusso luminoso sorgente: 6654lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:18:17

# HERO PLUS

114610.02 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## Caratteristiche

Ottica: OPALE TUTTA LUCE

L: 1680mm

A: 52.5mm

H: 15mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 0.13kg

## Dati tecnici

IP: 40

SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:18:17

# HERO PLUS

114610.02 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	<b>108930.99</b>
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	<b>108940.99</b>
	HERO: COPPIA TESTATE NE	<b>108684.02</b>
	HERO+: MOD.CIECO 280 NE	<b>114685.02</b>
	HERO+: MOD.CIECO 1120 NE	<b>114686.02</b>
	HERO+: MOD.CIECO 1400 NE	<b>114687.02</b>
	HERO+: MOD.CIECO 1680 NE	<b>114688.02</b>
	HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 NE	<b>114689.02</b>

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	<b>1086A1.99</b>
	HERO+: SOSP L.3M REGOL. DAL BASSO 1PZ	<b>114694.99</b>



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:18:17

# HERO PLUS

114610.02 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI	106757.01
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE	106757.02
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI	106758.01
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE	106758.02
	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	108687.01
	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	108687.02
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:18:17

# HERO PLUS

114610.02 + 108925.99

HERO+: 40W 3K 1680 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

**108920.20**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

**108920.21**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:18:17