

HERO PLUS

114643.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni eccetto batteria
Peso: 5.2kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 44W
Flusso luminoso apparecchio: 3761lm
Flusso luminoso in emergenza: 10%
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 40W
Flusso luminoso sorgente: 6228lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:29:20

HERO PLUS

114643.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Caratteristiche

Ottica: OPALE
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.4kg

Dati tecnici

IP: 40
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:29:20

HERO PLUS

114643.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

| | | |
|---|--|-----------|
|  | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|  | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | 108940.99 |
|  | HERO: COPPIA TESTATE CAP | 108684.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 280 CAP | 114685.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1120 CAP | 114686.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1400 CAP | 114687.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1680 CAP | 114688.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP | 114689.21 |

ACCESSORI DI MONTAGGIO

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO | 1086A1.99 |
|  | HERO+: SOSP L.3M REGOL. DAL BASSO 1PZ | 114694.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:29:20

HERO PLUS

114643.21 + 108903.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

| | | |
|---|---------------------------------|-----------|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" BIA | 108687.01 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE | 108687.02 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF | 108687.20 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP | 108687.21 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X) | 108688.99 |
|  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | 108689.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | 108920.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE | 108920.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF | 108920.20 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP | 108920.21 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:29:20