


HERO PLUS B

114746.01 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: DALI2, PUSH
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h
L: 1680mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni eccetto batteria
Peso: 7kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 80,5W
Flusso luminoso apparecchio: 3761lm
Flusso luminoso indiretto: 3668lm
Flusso luminoso in emergenza: 10%
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 73W
Flusso luminoso sorgente: 6228lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:38:38

HERO PLUS B

114746.01 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Ottica: OPALE
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.4kg

Dati tecnici

IP: 40
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:38:38

HERO PLUS B

114746.01 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

| | | |
|--|--|-----------|
|  | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|  | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | 108940.99 |
|  | HERO B: COPPIA TESTATE BIA | 1087B1.01 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 280 BIA | 114785.01 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1120 BIA | 114786.01 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1400 BIA | 114787.01 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1680 BIA | 114788.01 |
|  | HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 BIA | 114789.01 |

ACCESSORI DI MONTAGGIO

| | | |
|---|---|-----------|
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 1.2M 2PZ | 114794.99 |
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ | 114795.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:38:38

HERO PLUS B

114746.01 + 108903.99

HERO+B: EM 73W 2.7K 1680 DALI/PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ

114796.99



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.3M 3PZ

114797.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01

ACCESSORI DI EMERGENZA



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400

108941.99



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960

108942.99



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800

108943.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 15:38:38