


# LUCKY EVO B

100274.02 + 1002E2.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KNE EM + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT/INDIRECT  
Optiek: MICRO-PRISMATISCH  
Kleur: ZWART  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U  
L: 1687mm  
A: 52mm  
H: 91mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar behalve batterij  
Gewicht: 6.8kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 74.9W  
Armatuurlichtstroom: 6436lm  
Indirecte lichtstroom: 3537lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 9%  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 70W  
Bron lichtstroom: 10311lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >80  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-22

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH


Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:34:00

# LUCKY EVO B

100274.02 + 1002E2.99

LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KNE EM + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Optiek: MICRO-PRISMATISCH  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1687mm  
A: 48mm  
H: 10mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.5kg

## Technische gegevens

IP: 40  
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:34:00

# LUCKY EVO B

100274.02 + 1002E2.99


LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KNE EM + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO	100261.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO	100262.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO	100263.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE	100264.02
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER	100247.02
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01

## MONTAGE ACCESSOIRES

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
	LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1002B5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:34:00