


LUCKY EVO B

1002B6.02 + 1002A0.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: ZWART
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 1968mm
A: 52mm
H: 91mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 6.8kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 88.8W
Armatuurlichtstroom: 7657lm
Indirecte lichtstroom: 4245lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 82W
Bron lichtstroom: 12184lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:33:45

LUCKY EVO B

1002B6.02 + 1002A0.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis

Optiek: OPAAL

Noodsituatie: NEEN

L: 1968mm

A: 48mm

H: 10mm


Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.5kg

Technische gegevens

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:33:45






LUCKY EVO B

1002B6.02 + 1002A0.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO	100261.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO	100262.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO	100263.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE	100264.02
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER	100247.02
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01

MONTAGE ACCESSOIRES

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
	LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1002B5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:33:45